

R2D433 - RECEPTOR UNIVERSAL- DOS CANALES – DIP SWITCH – 433 MHZ

Inicialmente se deberán colocar códigos iguales en todos los controles remotos, colocando los DIP Switch en la posición deseada

MEMORIZACIÓN DEL CÓDIGO

Presionar el pulsador PROGRAM del receptor, se encenderá el LED del receptor.

A continuación presionar uno de los botones del control remoto, el LED destellará una vez, quedando memorizado ese botón en el CANAL 1 del receptor. Luego pulsar el segundo botón del control remoto, memorizado ese botón en el CANAL 2 del receptor, el LED destellará dos veces y se apagará quedando memorizados los códigos.

Para usar con tensión de alimentación de 12V, COLOCAR el jumper

Para usar con tensión de alimentación de 24V, QUITAR el jumper